



Rádio Comunicador

- » Proteção IP67
- » 26 canais + 121 subcanais
- » Utiliza a banda FRS/GMRS*
- » Compatível com pilhas recarregáveis
- » Até 10 horas de conversação*
- » Base carregadora
- » Compatibilidade com carregadores portáteis
- » Possui lanterna LED
- » Sensor de queda na água
- » Compatível com fones de padrão P1* (Não incluso)
- » Função SOS / VOX / SCAN*



À PROVA
D'ÁGUA



EXCELENTE
ALCANCE

20 km

ALCANCE
MÁXIMO



DISPLAY
LUMINOSO



Seja na prática de esportes, aventuras ou a trabalho, o RC 4100 é a solução ideal para mantê-lo conectado. Seu grau de proteção IP67 garante resistência contra poeira e imersão, somado a isso ele possui um sensor de queda na água e capacidade de flutuação, garantindo maior segurança e evitando perdas. Confira todo o conjunto de facilidades que o rádio proporciona.

Especificações técnicas

Faixa de frequência	462,5625 – 467,7125 Mhz
Potência nominal	500 mW
Quantidade de canais / subcanais	26 / 121 (38CTCSS e 83 DCS)
Tempo de carga	6 horas (com as pilhas recarregáveis que acompanham o produto)
Duração da bateria	10 horas (90% Repouso / 5% Conversando / 5% Recebendo)
Tipo de Bateria	Pilhas recarregáveis AA 1,2 V / NI-MH
Fonte de alimentação	Ent: 100-240Vac ~ 50/60Hz (automático) Saída: 5Vdc / 0,55A
Alcance	Montanha e Vale -> até 20KM Lago / Mar -> até 7KM Área Urbana -> 1KM
NCM / Anatel	8517.12.11 / 05288-19-00160
SKU / EAN / DUM14	4528102 / 7896637698917/ 27896637698911

Conjunto de Facilidades

Sensor de queda na água	Em contato com a água o rádio ativa o display e o led de forma intermitente, facilitando sua localização.
Compatibilidade com fones e carregadores portáteis	Abertura superior com entrada para fone P1 e micro USB-B. (Lembre-se de fechar a abertura para haver proteção / Fone não incluso)
Interoperabilidade	Compatível com rádios analógicos de mesma faixa de frequência. (ex.: Linha 5000 e Twin Waterproof)
Função VOX	Ativa e desativa a conversação através dos fones de ouvido.
Função SCAN	Monitore até duas frequências.
Função Chamada e <i>Vibracall</i>	Envie um sinal aos outros rádios para chamar a atenção, e além do tom de ring possui a função <i>Vibracall</i> .
Função SOS	Ative a função para que a lanterna LED emita um sinal de SOS.
Peso do portátil (incluindo bateria)	235g
Dimensões do portátil	A 21,0 x L 6,0 x P 3,0
Garantia	1 ano

OBS: * Consulte o manual de instruções para informações detalhadas dessa função / característica.



Conteúdo da embalagem

- » 2x Rádios Comunicadores
- » 1x Base Carregadora
- » 2x Clip Belt
- » 6x Pilhas Recarregáveis
- » 1x Fonte de Alimentação
- » 1x Manual de instruções

